

## **Bedienung**

### **Programme**

Bei Vollbildmodus Sender hoch und runter Schalten mit der Taste (⇅)

### **Lautstärke**

Bei Vollbildmodus erfolgt die Lautstärkenregelung mit der Taste (↔)

### **Nummerntaste**

Beim Abspielen von Vollbildmodus direktes umschalten über den Nummerntasten, Taste OK drücken zum überspringen.

### **Stummschaltung**

Direkte Stummschaltung über die Taste ( ), bei wiederholtem betätigen der Taste ( ) Wiederaufnahme der Lautstärke.

### **Zurück**

Mit der Taste (BACK) wechseln zum vorherigen Sender.

### **OK**

Um beim Vollbildmodus in die Senderliste zu gelangen betätige Taste (channel) Bewegen sie nun die Taste (⇅) hoch und runter um ein Sender anzuwählen, beim bewegen der Taste (↔) nach links oder rechts gelangen sie zu den Optionen.

### **Audio**

Audio PID ist nur für den Bildschirm bestimmt und kann nicht umgeschaltet werden.

### **Information**

Während des Vollbildmodus dient das Betätigen der Taste INFORMATION zur Öffnung des Informationsmenüs.

### **TV/RADIO**

Die Taste TV/R ermöglicht das wechseln zum Modus TV oder Radio.

## **Sender Installation**

**Sendereinstellungsfunktionen:** TV Sender, Radio Sender, Sender hinzufügen

**a) TV Sender:** Taste (⇅) hoch runter schalten und OK drücken um TV Sender in die Liste einzutragen (Menü Fenster erscheint)

1. Betätige Taste (↔) und drücke hoch runter „OK „, um ein Sender auszuwählen
2. Betätige die Taste (Menü) um zurück zum Sender zu gelangen drücke „Exit“ um Speichern und zu beenden.

### **b) Radio Sender**

Betätigen Sie „Radio“ die Aktion ist nun dieselbe wie beim TV Sender mit dem Unterschied das während der Suche kein Bild erscheint, es erscheint während der Suche das Logo.

### **Bemerkung**

Während Sie in der TV oder Radio Liste sind, drücken Sie die Taste 6 um ein oder alle Satelliten heraus zu Filter, drücken Sie 1 um Sender zu löschen, drücken Sie 2 für Senderwechsel, drücken Sie 3 um ihre Lieblingssender einzustellen, beim betätigen der Taste „FAV“ gelangen sie in die Lieblings Senderliste , drücken Sie die Taste 5 um alle Sender zu löschen.

### **c) Kanal Installation**

Sender Information eingeben (Menü Fenster erscheint)

Nach dem Satelliten Eingang, bewege den Pfeil (↓) hoch runter oder (↔) links rechts und wähle mit „OK“

TP, Frequenzen, Symbol Rate oder Polarisation für die gewünscht Einstellung.

Drücke „Menü“ oder „Exit“ . um Speichern und zu beenden.

### **Satelliten Installation**

Einstellung, Bearbeitung, Löschen und Automatische Suche

#### **a) Einstellung**

1. Wähle „ADD Satellite“ (Menü Fenster erscheint) drücke Taste (↑) um hoch oder runter zu bewegen

2. drücke „OK“ um Satteliten zu wählen, und den Satteliten zu bestimmen.

3. drücke (↔) um LNB, 22K, DISEqC zu wählen.

4. drücke „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

#### **b) Bearbeitung**

1) Wähle „edit Satellit“, drücke (↓) um Pfeil zu bewegen

2) drücke (↔) um gewünschten Satellit, LNB Type, LNB Leitung, 22K, DISEqC zu wählen

3) drücken sie „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

#### **c) Löschen**

1) Wähle „delete Satellite“ (Menü Fenster erscheint) (↓)drücke um Pfeil zu bewegen

2) Wähle gewünschten Satellit aus drücke „OK“ zu bestätigen und nochmals „OK“ um zu löschen

3) drücke „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

#### **d) Automatische Suche**

1) Wähle „Auto Scan“ (Menü Fenster erscheint) drücke (↑) um Pfeil zu bewegen.

2) Wähle (↔) und bewege den Pfeil zum ändern auf Satellit, Suchmodus, Free TV, Free

3) Wähle „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

#### **e) Satelliten Suche**

1) Wähle „Satellite Search“ (Menü Fenster erscheint) (↓)drücke um Pfeil zu bewegen.

2) Wähle (↔) und bewege den Pfeil zum ändern auf Satellit, Suchmodus, Free TV, Free

3) Wähle „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

## **System Installation**

Sprache, TV System, Auto Shut down und OSD Installation.

### **a) Sprache**

Wähle über Menü Taste Sprache (Menü Fenster erscheint)

Verfügbare Sprachen: Englisch, Russisch, Arabisch und Persisch.

- 1) Wähle mit der Pfeiltaste (↓) die gewünschte Sprache aus und bestätige mit „OK“
- 2) Wähle „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

### **b) TV System**

Wähle über Menü Taste TV System (Menü Fenster erscheint)

Verfügbare Optionen: Auto, PAL, NTSC.

- 1) Wähle mit der Pfeiltaste (↓) die gewünschte Einstellung.
- 2) Wähle „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

### **c) Auto Shut Down**

Wähle Auto Shut Down (Menü Fenster erscheint)

Und geben sie gewünschte Zeit ein wann der Receiver auf Standby Modus umschalten soll.

**d) OSD Einstellung** In diesem Menü können sie Änderungen im Display vornehmen.  
(Farbe und Transparent)

- 1) Wähle OSD Setting (Menü Fenster erscheint)
- 2) Bewege die Pfeiltaste (↓) und Wähle gewünschte Einstellung.
- 3) Wähle „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden.

### **e) Kindersicherung**

Unter Systemeinstellung finden sie die Funktion zur Kindersicherung  
„Parent Lock“ als erstes wählen und anschließend das Passwort (0000)  
bestätigen (Menü Fenster erscheint)

### **1. Kindersicherung**

- a) Wähle die Pfeiltaste (↓) um die gewünschte Option zu wählen
- b) Wähle die Pfeiltaste (↔) zum aktivieren oder deaktivieren der Kindersicherung
- c) Wenn sie das Passwort ändern möchten bewegen sie den Pfeil auf „New Password“  
geben sie das neue Passwort ein und bestätigen sie es mit „OK“

### **2. Menüsperrre**

Das Menü kann ebenfalls mit einem Passwort gesperrt werden, hierzu müssen sie wie bei der Kindersicherung ein Passwort festlegen.

### **3. Sendersperren**

Beliebigen Sender mit der Pfeiltaste (↓) wählen, und anschließen „NO.8“, drücken um ein Passwort für die Sperrung festzulegen. Bei wiederholtem betätigen von „NO.8“ wird das Passwort gelöscht und die Sperrung aufgehoben.

## **Tools**

Informationen, Satellitenliste, Spiele, Einstellwerte, Softwareverbesserung,

## Kalender und Rechner

### **a) Informationen**

gleiche wie Informationstaste „information“

### **b) Satellitenliste**

Wähle „Satellite Guide“ um Motoreinstellungen anzuzeigen (Menü Fenster erscheint)

- 1) Drücke (↕) um Pfeiltaste zu bewegen zwischen Transponder und Satelliteneinstellung
- 2) Bestätigen sie mit „OK“ um anzuwählen
- 3) Wählen sie „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden

### **c) Werkseinstellung**

Wählen sie „Default Value“ um in die Werkseinstellung zu gelangen.

Mit „Yes“ bestätigen sie die Rückkehr zur Werkseinstellung,

mit „No“ wird die Aktion abgebrochen.

### **d) Software Aktualisierung**

Wähle „Software Upgrade“ (Menü Fenster erscheint)

- 1) Drücke Pfeiltaste (↕) um zwischen den Optionen Upgrade Modes, Programm List, Code und Logo auszuwählen.
- 2) Drücken Sie „OK“ um die Aktualisierung zu starten.
- 3) Wählen Sie „Menü“ oder „Exit“ um Speichern und zu beenden